

КОНТРОЛЛЕР

## BioSmart Prox-E

ПАСПОРТ



## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Контроллер BioSmart Prox-E используется в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart.

Контроллер предназначен для организации контроля и управления доступом посредством идентификации пользователей по биометрическим данным отпечатков пальцев и кодам RFID-меток (карт), полученным от считывателей.

Контроллер BioSmart Prox-E работает совместно со считывателями BioSmart Mini-O, BioSmart Mini-E, BS-RD или со сторонними считывателями RFID-меток, поддерживающими работу по интерфейсу Wiegand.

IP-адрес контроллера: **172.25.110.71**.

Сведения о сертификации указаны на сайте [www.bio-smart.ru](http://www.bio-smart.ru).

Руководство по эксплуатации контроллера BioSmart Prox-E, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся по адресу [www.bio-smart.ru/support](http://www.bio-smart.ru/support).

**Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметр	Значение
Максимальное количество кодов RFID-меток, хранящихся на контроллере	20 000
Максимальное количество событий, хранящихся на контроллере	100 000
Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером	Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)
Максимальное количество подключаемых считывателей	4
Интерфейс связи со считывателями	Wiegand-26/32, RS-485
Количество входов/выходов Wiegand	2/1
Количество дискретных входов	6
Количество бортовых реле	2
Электрические параметры бортовых реле	250 V AC, 10 A
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ± 15%
Максимальный потребляемый ток, А	0,25
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	145 x 100 x 40
Масса нетто, г	190
Масса брутто, г	275
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до плюс 50
Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25 °С, %	70

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
Контроллер BioSmart Prox-E	1
Комплект крепежа (4 дюбеля 6x35, 4 самореза 3,5x38)	1
Шунтирующий диод	2
Паспорт	1
Инструкция по монтажу	1

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик изделия заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 60 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия, гарантийный срок исчисляется со дня его изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия:

- с истекшим гарантийным сроком;
- при осмотре которых выявлено нарушение гарантийной пломбы;
- вышедшие из строя вследствие нарушения порядка (правил) транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;

— неисправности которых связаны с неквалифицированным вмешательством (а именно, ремонт, усовершенствование или любые конструктивные изменения) неуполномоченных лиц;

— с повреждениями, вызванными действием обстоятельств непреодолимой силы (скачки напряжения электросети, грозовые разряды, стихийные бедствия, пожары и т. д.).

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу. Перед отправкой оборудования нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью изделия.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания и ремонта можно ознакомиться по адресу [www.bio-smart.ru/support](http://www.bio-smart.ru/support).

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Контроллер BioSmart Prox-E соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

М.П.

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Подпись представителя

фирмы-продавца \_\_\_\_\_

М.П.



Предприятие-изготовитель:  
ООО «Прософт-Биометрикс»

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9  
Тел.: 8-800-770-0246

Техническая поддержка:  
Тел.: 8-800-770-0246  
e-mail: support@bio-smart.ru

Сайт: **www.bio-smart.ru**

Контакты сервисных центров:

**г. Екатеринбург,**

620149, ул. Зоологическая, дом 9, офис 411  
Тел.: 8-800-770-0246

**г. Красноярск,**

660028, ул. Телевизорная, дом 1,  
Тел.: +7 (391) 2-900-000 (доб. 1640, 1641)

**г. Москва,**

127322, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, 6-й этаж, офис 2Д.  
Тел.: 8-800-770-0246