



Рис. 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА РЕФЛЕКТОРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ ДЫМОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ СЕРИИ 6500

Общее описание

Комплект рефлектора 6500-LRK используется с линейным дымовым пожарным извещателем серии 6500 для увеличения протяженности зоны защиты от 70 до 100 м. На рефлекторах имеются шкалы для проверки установленного порога чувствительности извещателя при установке и обслуживании этого извещателя.

Данный комплект рефлекторов несовместим с кронштейном 6500-ММК.

Комплект включает в себя:

- 1 рефлектор 200 × 230 мм (шкала от 10% до 25% затемнения для теста)
- 1 рефлектор 200 × 230 мм (шкала от 30% до 65% затемнения для теста)
- 1 рефлектор 200 × 230 мм (без шкалы)

Инструкция по установке

1. Снимите наклейку с рефлектора, входящего в комплект извещателя.
2. Надежно закрепите все четыре рефлектора на стене, с помощью четырех винтов каждый, (см. Инструкцию по установке и обслуживанию дымовых линейных оптико-электронных извещателей 6500(R) и 6500(R)S для более подробной информации). Рефлекторы должны быть смонтированы как можно ближе друг к другу. Они должны быть установлены в виде прямоугольника, как показано на Рис. 1. Левый верхний рефлектор должен быть со шкалой от 10 до 25% затемнения для теста. Верхний правый рефлектор должен быть со шкалой от 30 до 65% затемнения для теста. Один из нижних рефлекторов должен быть без шкалы, второй – со шкалой от 10 до 65 % (из комплекта извещателя). **ВАЖНО: Убедитесь, что логотип на каждом рефлекторе располагается внизу** (как показано на Рис. 1).
3. Установите извещатель так, чтобы его луч попадал на рефлекторы.
4. Проведите юстировку извещателя и тестирование системы, как указано в Инструкции по установке и обслуживанию дымовых линейных оптико-электронных извещателей 6500 и 6500S (или 6500R и 6500RS).