

Удлинитель Power over Ethernet AXIS T8129

Интеллектуальное решение для питания на большом расстоянии.

AXIS T8129 позволяет устанавливать устройства сетевого видеонаблюдения на расстоянии более 100 м друг от друга. Установив AXIS T8129 через каждые 100 м, можно расширить связь Ethernet и PoE на большое расстояние (точное значение зависит от модели камеры и источника питания). AXIS T8129 не требует дополнительных источников питания: подключенная камера запитывается от одного коммутатора или инжектора PoE, что упрощает установку. Удлинитель оснащен двумя портами Ethernet с автоматической настройкой скорости соединения, дуплексной/полудуплексной связи и кроссоверного режима, обеспечивающими полноскоростную пропускную способность сети.

- > **Расширение связи Ethernet и PoE за пределы 100 метров.**
- > **Совместим с IEEE 802.3af и IEEE 802.3at.**
- > **Не требуется дополнительный источник питания.**
- > **Полноскоростная пропускная способность сети на максимальном расстоянии.**



Удлинитель Power over Ethernet AXIS T8129

Дисплей		Соответствие	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с, полудуплексная/полнодуплексная	Монтаж	На стену или на полку
Расстояние	Максимальное расстояние зависит от подключенного устройства, источника питания и условий эксплуатации. Дополнительные сведения см. на сайте www.axis.com .	Место установки	Для работы в помещении
Разъемы	RJ45, EIA 568A и 568B, экранированные	Условия эксплуатации	От -10 до 50 °С, относительная влажность не более 85% (без образования конденсата)
Сетевые кабели	Экранированные, категории 5 (или выше)	Условия хранения	От -40 до 74 °С
Установка и управление	Установка Plug-and-play (ручная настройка не требуется), автоматическая подача питания на подключенные устройства PoE/High PoE	Соответствие стандартам	EN 55022, класс B; EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B с кабелями FTP
Общие характеристики		Размеры	105 x 40 x 22 мм
Дисплей и индикаторы	Светодиодные индикаторы около разъема RJ45 – индикатор питания: подача питания PoE (зеленый), индикатор сети: соединение/активность (желтый)	Масса	45 г
		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility