



Руководство пользователя GARRETT SUPER SCANNER



Специальное замечание

Super Scanner является наиболее популярным ручным металлодетектором. При правильном использовании он чрезвычайно эффективен при обнаружении малейших металлических предметов. Super Scanner работает на сверхнизких частотах, и является полностью безопасным в любых ситуациях, в том числе при осмотре беременных женщин, и людей со стимулятором сердца.

Элементы управления



Battery Cover	Крышка батарейного отсека.
On/Off Button	Включить/Выключить прибор.
Green Ready Light	Свечение зеленого светодиода означает, что прибор готов к работе.
Low Battery Light	Свечение оранжевого светодиода означает низкий заряд батареи, замените батарею.
Red Alarm Light	Красный светодиод загорается при обнаружении металла, одновременно подается звуковой сигнал.
Detection Area	Область обнаружения.
Speaker	Динамик.
Rubber Weatherproof Handle	Резиновая ручка.
Interference Elimination	Уменьшение чувствительности для работы в местах, где мешает работать воздействие внешних металлов.
Earphone & recharger jack	Разъем наушников и подзарядки. Не заряжайте обыкновенные батареи!

Super Scanner обнаруживает металлы в движении. Проводите детектором на расстоянии 5 см вдоль тела человека. Будут обнаруживаться все металлы – железо, цветные металлы и нержавейка.

Замечание: В процессе работы рекомендуется периодически проводить прибором над металлическим предметом, чтобы убедиться в его рабочем состоянии.

Спецификация

Рабочая частота	95 кГц
Звуковая частота	2 кГц
Рабочая температура	-35°C до +70 °C
Размеры (Ширина × Толщина × Длина)	83×41.3×420 мм
Вес	500 грамм
Батарея	Стандартная 9В батарея до 60 часов при нормальной работе. NiMH перезаряжаемая батарея обеспечивает до 20 часов (при полном заряде)

Внимание: не клейте никаких металлосодержащих наклеек на обнаруживающую часть прибора.

Замена батарей

Сместите крышку отсека батарей и переверните прибор. Установите новую батарею. Так как крышка не закроется при неправильно установленной батарее, не применяйте чрезмерное усилие. В случае, когда прибор будет храниться без использования больше чем 30 дней, выньте батарейки.

Настройка чувствительности

Изначально прибор настроен на оптимальное значение чувствительности. По этому, в 99.9% случаев эта настройка не нужна. Используйте ее только в крайних случаях, но будьте предельно осторожны, так как при неосторожных действиях прибор может прийти в неисправность. Производитель/поставщик не предоставляет гарантию на неисправность такого рода.

Отверните покрытие ручки прибора как показано на рисунке и используйте длинную тонкую отвертку. Делайте настройку при включенном питании и отсутствии металла.

Внимание!!!

При настройке чувствительности будьте предельно осторожны, так как при неосторожных действиях можно скрутить регулятор. **Производитель/поставщик не предоставляет гарантию на неисправность такого рода.**



Гарантия и сервисное обслуживание

Официальный представитель GARRETT в Украине:

D.A.S. (ООО «Диджитал энд Аналог Системс»),

01054, г. Киев, ул. О.Гончара 79, офіс 2.

Тел./факс (044)484-44-99, 486-93-28, 490-67-34

www.klad.com.ua

www.das-ua.com

Спеціальне зауваження

Super Scanner є найбільш популярним ручним металодетектором. При правильному використанні він надзвичайно ефективний при виявленні найменших металевих предметів. Super Scanner працює на наднизьких частотах і є повністю безпечним у будь-яких ситуаціях, у тому числі при огляді вагітних жінок і людей зі стимулятором серця.

Елементи керування



Battery Cover	Кришка батарейного відсіку.
On/Off Button	Включить/Виключить прилад.
Green Ready Light	Світіння зеленого світлодіоду означає, що прилад готов до роботи.
Low Battery Light	Світіння оранжевого світлодіоду означає низький заряд батареї, замініть батарею.
Red Alarm Light	Червоний світлодіод загоряється при виявленні металу, одночасно подається звуковий сигнал.
Detection Area	Область виявлення.
Speaker	Динамік.
Rubber Weatherproof Handle	Гумова ручка.
Interference Elimination	Зменшення чутливості для роботи у містах, де заважає працювати дія зовнішніх металів.
Earphone & recharger jack	Роз'єм для навушників і підзарядки. Не заряджайте звичайні батареї!

Super Scanner виявляє метали в русі. Проводьте детектором на відстані 5 см уздовж тіла людини. Будуть виявлятися всі метали - залізо, кольорові метали та нержавіюча сталь.

Зауваження: У процесі роботи рекомендується періодично проводити приладом над металевим предметом, щоб переконатися в його робочому стані.

Специфікація

Робоча частота	95 кГц
Звукова частота	2 кГц
Робоча температура	-35°C до +70 °C
Розмір (Ширина × Товщина × Довжина)	83×41.3×420 мм
Вага	500 грам
Батарея	Стандартна 9В батарея до 60 годин при нормальній роботі. NiMH перезаряджаєма батарея забезпечує до 20 годин (при повному заряді)

Зауваження: не клейте ніяких металомістких наклейок на робочу частину приладу.

Заміна батарей

Змістіть кришку відсіку батарей і переверніть прилад. Установіть нову батарею. Так як кришка не закриється при неправильно встановленій батареї, не застосовуйте надмірне зусилля. У випадку, коли прилад буде зберігатися без використання більше ніж 30 днів, видаляйте батареї.

Налаштування чутливості

Спочатку прилад налаштовано на оптимальне значення чутливості. Тому, у 99.9% випадків це налаштування не потрібне. Використовуйте її тільки у крайніх випадках, але будьте обережні, так як при необережних діях прилад може прийти у несправність. Виробник/поставщик не дає гарантію на несправність такого роду.

Відверніть покриття ручки приладу як показано на малюнку й використайте довгу тонку викрутку. Робіть налаштування при включеному живленні й відсутності металу.

Увага!!!

При настройці чутливості будьте обережні, так як при не обережних діях можливо скрутить регулятор. Виробник/поставщик не дає гарантію на несправність такого роду.



Гарантія та сервісне обслуговування

Офіційний представник GARRETT в Україні:

D.A.S. (ТОВ «Діджітал енд Аналог Системс»)
01054, м.Київ, вул. О.Гончара 79, офіс 2.
Тел./факс (044)484-44-99, 486-93-28, 490-67-34,
www.klad.com.ua www.das-ua.com