

# FALCON EYE



## ПАСПОРТ НА ВИДЕОКАМЕРУ FE-IPC-B2-30p



### Назначение:

Сетевая IP видекамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видекамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видекамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по PoE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

### Технические характеристики:

Модель	FE-IPC-B2-30p
Сенсор	1/2.8"CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Чувствительность	0.001 Люкс (Цвет), 0 Люкс (ИК Вкл.)
Скорость затвора	Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек.
Объектив	2.8 мм
День/Ночь	Авто, с ИК фильтром
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
Кодек	H.264/H.265
Максимальное разрешение	2 Мп (1920 × 1080)
Совместимость	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Мобильные платформы	iOS, Android
Условия эксплуатации	-30 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)
Напряжение питания	12 В ± 10%
PoE	PoE (802.3af)

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

### Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## Техническое обслуживание

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Год и месяц производства указан в серийном номере устройства.

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>		<b>FALCON EYE</b>	
Модель	_____		
Серийный номер	_____		
Фирма-продавец	_____		
Адрес	_____		
Дата продажи	_____ 20__ г.		печать организации
С условиями ознакомлен	_____		(покупатель)
Адреса сервисных центров можно узнать здесь: <a href="http://www.falconeye.su">www.falconeye.su</a>			
Тел./факс: +7 (495) 632-01-02, доб. 229			
<b>Гарантийные обязательства:</b> гарантийный срок на продукцию Falcon Eye составляет 1 года с момента продажи.			
Условия, нарушающие гарантийные обязательства:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• неправильное подключение изделия;</li><li>• наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;</li><li>• вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.</li></ul>			

# FALCON EYE



Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные версии инструкций и приложения смотрите на сайте [www.falconeye.su](http://www.falconeye.su)

**Сделано в Китае**

## EAC

**Изготовитель: Кволвижн, ЛТД,**

Город Шеньчжэн, ГонгМинг, ЛоуКун, Индустриальный Парк ЛиЮХе, шоссе Чжэньсин, 37, здание Б, 4Ф

**Импортер: ООО "АКТИВИЖН МСК"**

109431, Россия, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп.1, пом.

XII, ком.19